

品類全  
S  
型系列產品  
不斷電系統



## ■產品規格

型號 電壓	ON-LINE	S1010		S1020		S1030		S1060		
		110V	220V	110V	220V	110V	220V	110V	220V	
額定容量	AT P.f.=0.7	1000VA		2000VA		3000VA		6000VA		
輸入 p.f. > 0.95	電壓(v)	80v~138v	160v~276v	95v~138v	160v~276v	95v~138v	160v~276v	170v~272v		
	頻率	50Hz/60Hz/±5%Hz								
輸出	電壓(v)	100V	200V	100V	200V	100V	200V	100V	200V	
		110V	220V	110V	220V	110V	220V	110V	208V	
		115V	230V	115V	230V	115V	230V	115V	220V	
		120V	240V	120V	240V	120V	240V	120V	230V	
		可選擇	可選擇	可選擇	可選擇	可選擇	可選擇	加隔離 變壓器	240V 可選擇	
	頻率	50Hz/60Hz (自動同步追蹤)								
	電壓穩定度	±3%								
	頻率穩定度	±0.3%								
	暫態反應	100%負載變動投入時變化率小於±7%								
	失真率	< 3%		< 3%		< 3%		< 4%		
過載能力	105%維持50秒									
峰比值	3:1									
可省電模式 (可選擇解除)	負載小於 60W時啟動		負載小於 120W時啟動		負載小於 180W時啟動		負載小於 360W時啟動			
電池	直流電壓	36VDC		72VDC		96VDC		240VDC		
	電池型式	鉛鈣免保養(密閉式)								
	充電 時間	滿載 半載 1部PC	7 min		7 min		7 min		8 min	
			20 min		20 min		17 min		25 min	
50 min			50 min							
再充電時間	8小時至90%(標準機)						10小時至90%			
效率	整機效率	> 83%						> 85%		
轉換時間	停電或復電	零轉換								
	UPS至旁路或 旁路至UPS	< 4毫秒						< 4毫秒		
	超載消失時	自動回復UPS供電零中斷								
噪音	距離1公尺	≤ 45dBA				≤ 50dBA		≤ 55dBA		
面板指示(LED)	市電、變流器、電池儲量、負載、旁路、故障、峰比值過高、省電模式									
警告聲音	過高溫、過載、故障、直流放電模式、電池低電位、輸入電壓錯誤、輸入頻率錯誤									
通訊介面(可選用)	RS232, NOVELL, AS400, SNMP, WINDOWS NT, UNIX									
工作環境	溫度	0°C~40°C								
	溼度	0%~95% (不凝結水滴)								
淨重(公斤)	15		31		37		137(含ISO)			
尺寸(公厘)	W×D×H(mm)	152×400×220		193×465×350		193×465×350		260×560×815		

■ 內政部消防安全設備審核認可



**ARES**  
Unique Power Solution

**雅瑞科技股份有限公司**

<http://www.aresups.com.tw>

總公司：新北市汐止區康寧街169巷29號9樓  
台中分公司：台中市南屯區忠勇路52-200號2樓  
高雄分公司：高雄市苓雅區海邊路31號20樓之6

電話：(02)2695-4788 傳真：(02)2695-4787  
電話：(04)2386-0146 傳真：(04)2386-0141  
電話：(07)330-1204 傳真：(07)330-2486